



NØDSTRØMSANLÆG



HaloKit

HaloKit er et lille specialkonstrueret nødstrømsanlæg til forsyning af bl. a. armaturer for sikkerhedsbelysning.

SE forsyningerne afgiver kun spænding i nøddriftssituationen (kun paniklamper), hvor SA forsyningerne med konstantdriftfunktion, i normaldrift forsyner f.eks. belyste henvisningsarmaturer med AC spænding. I nøddrift forsynes henvisningsarmaturer og panik armaturer med en DC-spænding.

Ladeensretterne er konstrueret med de nyeste ladeteknikker.

Anlæggene leveres med kortslutnings- og dybdeafladningsbeskyttelse og med vedligeholdelsesfrie batterier.

HaloKit kan med fordel anvendes, hvor normalbelysning (halogen) også ønskes anvendt som panikbelysning. Husk brandsikker installation.

Væggkabinetterne er udført i polyesterlakeret stål.

Anlægget anvendes også som forsyning til køle-/fryserums-alarmanlæg.

System kapacitet

- ♦ HaloKit 861SE2ST er på 12V med 2 strømkredse. Totalbelastning: 60 min på max. 70W.
- ♦ HaloKit 24 ST er på 24V med 2 strømkredse. Totalbelastning: 60 min på max. 70W.

Optioner

- ♦ Montage på grundplade for tavler
- ♦ Tæthedegrad IP53
- ♦ Opbygning efter kundespecifikationer



Teknisk data

- ♦ Strømkredse: 2 stk.
- ♦ Indgangsspænding: 230V AC.
- ♦ Udgangsspænding: 12 eller 24V DC.
- ♦ Batteri: 12V DC PB eller 24V DC PB. Op til 12 Ah.
- ♦ Totalbelastning: 60 min på max. 70W.
- ♦ Plads til batteri i anlægget.
- ♦ Fås med relæ for afbrydelse af forsyning til ventilatorer i fryserum.

